

DOCA 2000 mAh

Čeština

Uživatelské informace

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání powerbanky dodržujte instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

Péče a bezpečnost

- Powerbanka je chráněna proti přepětí, přehřátí a zkratu.
- Před použitím zkontrolujte výstupní napětí zařízení. V případě nesprávné hodnoty kontaktujte, prosím, dodavatele.
- Nepoužívejte k nabíjení poškozené kabely ani nenabíjejte poškozené přístroje.
- Netřeste s powerbankou. Hrozí mechanické poškození přístroje či zkrat.
- Udržujte přístroj v bezprašném a suchém prostředí.
- Doporučujeme powerbanku alespoň 1x měsíčně kompletně vybit a nabít.

Kontrola powerbanky

Po vybalení powerbanky z obalu, zkontrolujte, zda je součástí balení veškeré příslušenství a zda není některá ze součástí či příslušenství poškozená. Pokud ano, kontaktujte prosím dodavatele.

Obsah balení:

- MicroUSB kabel 1x

Popis powerbanky

Velikost	185 x 80 x 22 mm
Hmotnost	450 g
Materiál obalu	ABS
Výstup	2x USB (5 V / 2 A) - max. 5 V / 3,4 A USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A)
Vstup	Micro USB (5 V / 2 A) USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 2 A)
Baterie	Li-Ion
Kapacita v mAh	20 000 mAh (3,7 V) 14 800 mAh (5 V)
Kapacita v Wh	74 Wh (20 Ah*3,7 V)
Výkon USB-C portu	33 W
Účinnost baterie	70–82 %
Doba nabíjení	5 hodin
Počet garantovaných cyklů	500
Certifikace	CE, RoHS, FCC

Nabíjení powerbanky

K dobíjení powerbanky můžete použít přiložený Micro USB kabel. Powerbanka bude 100% dobitá do 5 hodin pomocí USB-C.

Nabíjení mobilních telefonů, tabletů a notebooků

Při propojení powerbanky pomocí USB portu či USB-C s dalším zařízením nabíjecím kabelem začne nabíjení automaticky do 5 vteřin.

Stav nabíť

Powerbanka má čtyři modře zbarvené diody pro indikaci stavu nabíť.

Ukazatel nabíť	1 LED svítí	2 LED svítí	3 LED svítí	4 LED svítí
Zbývající kapacita	25 %	50 %	75 %	100 %

Záruční servis

Zodpovědný servis za tuto powerbanku je ILICO.io.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na info@ilico.io.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky,
- Datum, kdy byla závada objevena,
- Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly),
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat,

Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době,
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou,
- Poškození či závady způsobené vodou,
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
- Závady způsobené přírodní katastrofou,
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní.,
- Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou,

Podmínky záručního servisu

- Reklamacie je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamacie vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky.

Distribuce:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

DOCA 20000 mAh

English

User information

Please read all instructions carefully before use. When using power bank, follow the instructions to avoid possible injury. Handle power bank in accordance with occupational safety rules.

Care and safety

- Fuses against: overheating, short circuit, overload, overvoltage.
- Check the output voltage before use. In case of incorrect value, please contact the supplier.
- Do not use damaged cables and do not charge damaged devices.
- Do not shake with the power bank, it can cause mechanical damage or short circuit.
- Have the power bank in dust-free and dry place.
- We recommend complete discharging and charging of the power bank at least once a month.

Power bank content control

After unpacking the power bank from the packaging, make sure that all accessories are included and components or accessories are not damaged. If so, please contact the supplier.

Package content:

- MicroUSB cable 1x

Power bank description

Dimensions	185 x 80 x 22 mm
Weight	450 g
Material	ABS
Output	2x USB (5 V / 2 A) - max. 5 V / 3.4 A USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A)
Input	Micro USB (5 V / 2 A) USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 2 A)
Battery	Li-Ion
Capacity in mAh	20 000 mAh (3.7 V) 14 800 mAh (5 V)
Capacity in Wh	74 Wh (20 Ah*3.7 V)
USB-C port performance	33 W
Battery efficiency	70-82 %
Charge time	5 hours
Number of guaranteed cycles	500
Certification	CE, RoHS, FCC

Power bank charging

It is possible to use Micro USB cable for the power bank charging. It will be fully charged in 5 hours with USB-C.

Charging mobile phones, tablets and laptops

When connecting a power bank via an USB port or USB-C with another device, the charging begins automatically within 5 seconds.

Charge status

The power banks has 4 blue-colored lights to indicate the charge status.

Charge indicator	1 LED lights	2 LEDs light	3 LEDs light	4 LEDs light
Remaining capacity	25 %	50 %	75 %	100 %

Warranty service

The responsible service for this power bank is ILICO.io.

Any questions or complications can be sent directly to info@ilico.io.

What we need for quick complaint:

- Number of the order,
- The date when the fault was discovered,
- Description of the fault (including an overview of which lights were shining or flashing),
- Description of the problematic situation for the service to replicate the fault.

The warranty does not apply to:

- Defects detected after the warranty period,
- Damage caused by inappropriate handling of power bank,
- Damages caused by water (IPX6),
- Damages caused during transportation or due to inappropriate handling or because of negligence,
- Defects caused by a natural disaster,
- Cosmetic defects when power bank functionality is stable,
- Power bank, which was opened by an unauthorized person.

Terms of Warranty Service

- Complaints are only possible upon submission of the purchase receipt.
- All claims relating to the repair or replacement of the damaged power bank are subject to our discretion.
- In case of a repair or replacement of the power bank, the complaint will be processed within a legal deadline of 30 calendar days. When repairing or replacing, a remanufactured functional part of another power bank may be used.

Supplier:

ILICO Europe s.r.o., Company identification number: 06385974

DOCA 20000 mAh

Deutsch

Benutzerinformationen

Vor Gebrauch, bitte, sorgfältig sämtliche Anweisungen lesen. Die Anweisungen bei der Benutzung der Powerbank beachten, um evtl. Unfälle zu vermeiden. Die Powerbank entsprechend den Arbeitssicherheitsregeln behandeln.

Pflege und Sicherheit

- Die Powerbank ist gegen Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss geschützt.
- Vor dem Gebrauch die Ausgangsspannung des Gerätes kontrollieren. Bei einem falschen Wert, bitte, Kontakt zum Hersteller aufnehmen.
- Keine beschädigten Kabel zum Aufladen benutzen und keine beschädigten Geräte aufladen.
- Mit der Powerbank nicht schütteln. Es droht eine mechanische Beschädigung des Gerätes oder ein Kurzschluss.
- Das Gerät in staubfreier und trockener Umgebung halten.
- Wir empfehlen, die Powerbank mindestens 1x monatlich komplett zu entladen und aufzuladen.

Kontrolle der Powerbank

Nach Auspacken der Powerbank aus der Verpackung kontrollieren, ob sämtliches Zubehör im Lieferumfang enthalten ist und kein Teil, bzw. Zubehör beschädigt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte, Kontakt zum Lieferanten aufnehmen.

Inhalt der Verpackung:

- MicroUSB Kabel 1x

Beschreibung der Powerbank

Abmessungen	185 x 80 x 22 mm
Gewicht	450 g
Gehäusematerial	ABS
Ausgang	2x USB (5 V / 2 A) - max. 5 V / 3,4 A USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A)
Eingang	Micro USB (5 V / 2 A) USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 2 A)
Batterie	Li-Ion
Kapazität in mAh	20 000 mAh (3,7 V) 14 800 mAh (5 V)
Kapazität in Wh	74 Wh (20 Ah*3,7 V)
Leistung von USB-C Port	33 W
Wirksamkeit der Batterie	70–82 %
Ladezeit	5 Std.
Anzahl garantierter Zyklen	500
Zertifizierung	CE, RoHS, FCC

Aufladung der Powerbank

Zum Aufladen der Powerbank kann das mitgelieferte Micro USB Kabel benutzt werden. Die Powerbank wird 100% binnen 5 Stunden mithilfe des USB-C voll aufgeladen.

Aufladung der Handys, Tablets und Laptops

Bei der Verbindung der Powerbank per USB Stecker oder USB-C mit einem weiteren Gerät über das Ladekabel beginnt der Ladevorgang automatisch innerhalb von 5 Sekunden.

Ladezustand

Die Powerbank verfügt über vier blaue LEDs, um den Ladezustand anzuzeigen.

Ladeanzeige	1 LED leuchtet	2 LED leuchtet	3 LED leuchtet	4 LED leuchtet
Restkapazität	25 %	50 %	75 %	100 %

Garantieservice

Der zuständige Service für diese Powerbank ist ILICO.io.

Sämtliche Anfragen oder Probleme senden Sie direkt an info@ilico.io.

Zur schnellen Abwicklung der Reklamation benötigen wir folgendes:

- Bestellnummer,
- Datum der Fehlerentdeckung,
- Fehlerbeschreibung (mit Übersicht darüber, welche Kontrollleuchte gelehuchtet oder geblinkt haben),
- Beschreibung der problematischen Situation, damit der Fehler vom Service reproduziert werden kann.

Die Garantie bezieht sich nicht auf folgendes:

- Festgestellte Fehler nach Ablauf der Garantie,
- Beschädigung durch unsachgemäßen Umgang mit der Powerbank,
- Schäden oder Fehler durch Wasser,
- Fehler, die bei dem Transport oder durch unsachgemäßen Umgang oder Fahrlässigkeit verursacht wurden,
- Fehler durch eine Naturkatastrophe,
- Kosmetische Fehler, soweit die Funktionsfähigkeit der Powerbank stabil ist,
- Powerbank, die von einer unbefugten Person geöffnet wurde.

Garantieservicebedingungen

- Eine Reklamation ist nur nach Vorlage des Kaufbelegs möglich.
- Die Art und Weise der Reklamationsabwicklung hängt vom Reklamationstechniker ab, und zwar auf der Grundlage der Fachaussagen vom Hersteller, Lieferant bzw. Service.
- Bei Reparatur oder Austausch der Powerbank wird die Reklamation in der gesetzlichen Frist von 30 Kalendertagen abgewickelt. Bei Reparatur oder Austausch kann ein funktionsfähiges überholtes Teil aus einer anderen Powerbank benutzt werden.

Vertrieb: ILICO Europe s.r.o., Ident.-Nr.: 06385974

DOCA 2000 mAh

Slovenčina

Informácia pre používateľa

Pred použitím si, prosím, starostlivo prečítajte všetky inštrukcie. Pri používaní powerbanky dodržujte inštrukcie, aby sa predišlo prípadnému úrazu. S powerbankou zaobchádzajte v súlade s pravidlami o bezpečnosti práce.

Starostlivosť a bezpečnosť

- Poistky proti prehriatiu, skratu, preťaženiu, prepätiu.
- Pred použitím skontrolujte výstupné napätie zariadenia. V prípade nesprávnej hodnoty kontaktujte, prosím, dodávateľa.
- Nepoužívajte na nabíjanie poškodené káble ani nenabíjajte poškodené prístroje.
- Netraďte s powerbankou. Hrozí mechanické poškodenie prístroja či skrat.
- Udržujte prístroj v bezprašnom a suchom prostredí.
- Odporúčame powerbanku aspoň 1x mesačne úplne vybiť a nabiť.

Kontrola powerbanky

Po vybalení powerbanky z obalu skontrolujte, či je súčasťou balenia všetko príslušenstvo a či nie je niektorá zo súčiastok alebo príslušenstva poškodená. Pokiaľ áno, kontaktujte, prosím, dodávateľa.

Obsah balenia:

- MicroUSB kábel 1x

Opis powerbanky

Rozmery	185 x 80 x 22 mm
Hmotnosť powerbanky	450 g
Materiál	ABS
Výstup	2x USB (5 V / 2 A) - max. 5 V / 3,4 A USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A)
Vstup	Micro USB (5 V / 2 A) USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 2 A)
Batérie	Li-Ion
Kapacita v mAh	20 000 mAh (3,7 V) 14 800 mAh (5 V)
Kapacita v Wh	74 Wh (20 Ah*3,7 V)
Výkon USB-C portu	33 W
Účinnosť batérie	70–82 %
Dĺžka nabíjania	5 hodín
Počet garantovaných cyklov	500
Certifikácie	CE, RoHS, FCC

Nabíjanie powerbanky

Na nabíjanie powerbanky môžete použiť priložený Micro USB kábel. Powerbanka bude 100 % dobitá do 5 hodín pomocou USB-C.

Nabíjanie mobilných telefónov, tabletov a notebookov

Na pripojenie powerbanky pomocou USB portu či USB-C s ďalším zariadením nabíjacím káblom začne nabíjanie automaticky do 5 sekúnd.

Stav nabitia

Powerbanka má štyri modro zafarbené diódy pre indikáciu stavu nabitia.

Ukazovateľ nabitia	1 LED svieti	2 LED svieti	3 LED svieti	4 LED svieti
Zostávajúca kapacita	25 %	50 %	75 %	100 %

Záručný servis

Zodpovedný servis za túto powerbanku je ILICO.io.

Všetky otázky či komplikácie môžete poslať priamo na info@ilico.io.

Pre rýchle vybavenie reklamácie potrebujeme:

- Číslo objednávky,
- Dátum, kedy sa porucha objavila,
- Opis poruchy (i prehľad o tom, ktoré kontrolky svietili alebo blikali),
- Opis problematickej situácie, aby servis mohol poruchu replikovať.

Záruka se nevzťahuje na:

- Poruchy zistené po záručnej lehote,
- Poškodenie, ktoré je spôsobené nevhodným zaobchádzaním s powerbankou,
- Poškodenie či poruchy spôsobené vodou,
- Závady spôsobené pri prevoze či z dôvodu nevhodného zaobchádzania alebo z nedbalosti.
- Poruchy spôsobené prírodnou katastrofou,
- Kozmetické chyby, pokiaľ je funkčnosť powerbanky stabilná,
- Powerbanku, ktorá bola opravovaná neoprávnenou osobou.

Podmienky záručného servisu

- Reklamácia je možná iba po predložení dokladu o kúpe.
- Spôsob riešenia reklamácie závisí na reklamačnom technikovi, a to na základe odborných vyjadrení výrobcu, dodávateľa či servisu.
- V prípade opravy či výmeny powerbanky bude reklamácia vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Pri oprave či výmene môže byť použitá funkčná repasovaná súčiastka z inej powerbanky.

Distribúcia:

ILICO Europe s.r.o., IČO v ČR: 06385974

DOCA 20000 mAh

Polszczyzna

Instrukcja użytkownika

Przed rozpoczęciem użycia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. W celu uniknięcia zagrożenia należy postępować zgodnie z wskazówkami w niej zawartych oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy.

Ostrzeżenie

- Bezpieczniki przeciwzwarciowe, przeciw przegrzaniowe, przeciążeniowe, przepięciowe.
- Zanim rozpoczniesz używanie urządzenia, należy sprawdzić jego napięcie wyjściowe. W przypadku niewłaściwej wartości skontaktuj się z dostawcą.
- Do ładowania nie używaj uszkodzonych kabli i nie ładuj uszkodzonych urządzeń.
- Nie wolno trząść urządzeniem. Niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia urządzenia lub zwarcia.
- Trzymaj urządzenie w niezakurczonym i suchym miejscu.
- Polecamy co najmniej raz w miesiącu całkowite rozładowanie i naładowanie urządzenia.

Sprawdzenie powerbanku

Po rozpakowaniu urządzenia z opakowania należy sprawdzić całą zawartość i należy się upewnić, że wszystkie akcesoria są zawarte i że wszystkie komponenty i akcesoria są nieuszkodzone. W przeciwnym razie należy skontaktować się z dostawcą.

Zawartość opakowania:

- MicroUSB kabel 1x

Opis powerbanku

Rozmiary	185 x 80 x 22 mm
Waga powerbanku	450 g
Materiał	ABS
Wyjście	2x USB (5 V / 2 A) - max. 5 V / 3,4 A USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A)
Wejście	Micro USB (5 V / 2 A) USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 2 A)
Bateria	Li-Ion
Pojemność baterii w mAh	20 000 mAh (3,7 V) 14 800 mAh (5 V)
Pojemność baterii w Wh	74 Wh (20 Ah*3,7 V)
Wydajność USB-C portu	33 W
Wydajność baterii	70-82 %
Czas ładowania	5 godzin
Gwarantowana liczba cykli	500
Certyfikacja	CE, RoHS, FCC

Ładowanie powerbanku

Powerbank można ładować za pomocą Micro USB kabla. Naładowanie za pomocą USB-C na 100 % w ciągu 5 godzin

Ładowanie komórek, tabletów i laptopów

Ładowanie innego urządzenia przez USB lub USB-C port za pomocą kabli ładujących rozpocznie się automatycznie w ciągu 5 sekund.

Stan naładowania

Powerbank ma cztery niebieskie diody z indykacją stanu naładowania.

Wskaźnik naładowania	1 LED się pali	2 LED się palą	3 LED się palą	4 LED się palą
Pozostaje	25 %	50 %	75 %	100 %

Serwis gwarancyjny

Serwis odpowiedzialny za ten powerbank jest ILICO.io

Wszelkie pytania można wysłać bezpośrednio na adres info@ilico.io

Aby umożliwić nam szybkie rozpatrzenie reklamacji, potrzebujemy:

- Numer zamówienia,
- Datę odkrycia wady produktu,
- Opis wady produktu (z zaznaczeniem, które światełka się paliły, migały),
- Opis problematycznej sytuacji (do replikacji sytuacji).

Gwarancja nie obejmuje:

- Wady wykryte po terminie gwarancji,
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia,
- Uszkodzenia czy wady spowodowane przez wodę,
- Uszkodzenia powstałe przy transporcie, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem
- Wady spowodowane kłeską żywiołową,
- Wady kosmetyczne, jeśli funkcjonalność powerbanku jest stabilna,
- Powerbank naprawiany przez nieuprawnioną osobę.

Warunki serwisu gwarancyjnego

- Reklamacja jest możliwa tylko po okazaniu dowodu zakupu.
- Sposób rozpatrywania reklamacji podany przez specjalistę ds reklamacji na podstawie profesjonalnej ekspertyzy producenta, dostawcy lub serwisu.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni kalendarzowych (tj. terminie ustawowym) w razie naprawy lub wymiany powerbanku. Do naprawy lub wymiany można użyć funkcjonalnej części regenerowanej innego powerbanku.

Dostawca:

ILICO Europe s.r.o., REGON: 06385974

DOCA 20000 mAh

Magyar nyelv

Felhasználói információk

Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az összes utasítást. A powerbank használatakor az esetleges sérülések elkerülése érdekében kövesse az utasításokat. A powerbank kezelése során tartsa be biztonsági előírásokat.

Karbantartás és biztonság

- Biztosítékok: túlmelegedés, rövidzárlat, túlterhelés és túlfeszültség ellen.
- Használat előtt ellenőrizze a készülék kimeneti feszültségét. Nem megfelelő értékek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a szállítóval.
- Ne használjon sérült kábeleket a töltéshez, illetve ne próbálkozzon sérült eszközök feltöltésével.
- Kerülje el a powerbank rázkódásával járó helyzeteket. Ellenkező esetben fennáll a készülék mechanikai sérülésének és a rövidzárlatnak a veszélye.
- Tartsa a készüléket pormentes, száraz környezetben.
- Javasoljuk, hogy havonta legalább egyszer teljesen merítse le és töltsse fel a powerbankot.

A powerbank ellenőrzése

A powerbank kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a csomag valamennyi tartozékot tartalmazza-e, és hogy valamennyi tartozék sértetlen. Probléma esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel.

A csomagolás tartalma:

- 1x micro USB kábel

A powerbank jellemzői

Méret	185 x 80 x 22 mm
A powerbank tömege	450 g
Anyag	ABS
Kimenet	2x USB (5 V / 2 A) - max. 5 V / 3,4 A USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A)
Bemenet	Micro USB (5 V / 2 A) USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 2 A)
Akkumulátor	Li-Ion
Kapacitás (mAh)	20 000 mAh (3,7 V) 14 800 mAh (5 V)
Kapacitás (Wh)	74 Wh (20 Ah*3,7 V)
Az USB-C port teljesítménye	33 W
Az akkumulátor hatékonysága	70–82 %
Töltési idő	5 óra
A garantált ciklusok száma	500
Tanúsítás	CE, RoHS, FCC

A powerbank töltése

A powerbank feltöltéséhez használhatja a mellékelt Micro USB kábelt. A powerbank az USB-C használatával 5 óra alatt éri el a teljes feltöltöttséget.

Mobiltelefonok, táblagépek és laptopok töltése

Ha a powerbankhoz USB-porton vagy USB-C-on keresztül töltőkábelrel egy másik eszközt csatlakoztat, a töltés 5 másodpercen belül automatikusan megkezdődik.

Töltöttségi állapot

A powerbankon négy darab kék színű dióda jelzi a töltés állapotát.

Töltésjelző	1 LED világít	2 LED világít	3 LED világít	4 LED világít
Fennmaradó kapacitás	25 %	50 %	75 %	100 %

Garanciális szolgáltatás

A powerbank jótállásáért felelős szolgáltató az ILICO.io.

Bármely kérdés vagy probléma esetén írjon e-mailt közvetlenül az info@ilico.io címre.

A reklamációk gyors kezeléséhez az alábbiakra van szükségünk:

- A megrendelés száma.
- A hiba felfedezésének dátuma.
- A hiba leírása (beleértve azt is, hogy melyik lámpák világítottak vagy villogtak).
- A problematikus helyzet leírása, hogy a szerviz meg tudja ismételni a hibát.

A jótállás nem vonatkozik a következőkre:

- A garanciális időszak után észlelt hibák.
- A powerbank nem megfelelő kezelése által okozott károk.
- Víz által okozott károk és meghibásodások.
- Szállítás közben, nem megfelelő kezelés vagy gondatlanság következtében keletkezett károk.
- Természeti katasztrófa által okozott meghibásodások.
- Kozmetikai hibák, amennyiben a powerbank működése stabil.
- Az illetéktelen személyek által javított powerbank.

A garanciális szolgáltatás feltételei

- A reklamáció csak a vásárlási bizonylat benyújtását követően lehetséges.
- A panaszkezelés módját a reklamációt felvevő technikus állapítja meg a gyártó, a forgalmazó vagy a szerviz szakértői véleménye alapján.
- A powerbank javítása vagy cseréje esetén a panasz 30 naptári napos határidőn belül kerül feldolgozásra. Javítás vagy csere esetén egy másik powerbank újrahasznosított működő alkatrésze is felhasználható.

Forgalmazó:

ILICO Europe s.r.o, Cg.: 06385974

DOCA 20000 mAh

Hrvatski jezik

Informacije za korisnike

Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu. Uređaj koristite u sukladnosti s navedenim uputama kako biste izbjegnuli moguće ozljede. Prijenosni akumulator koristite sukladno s pravilima zaštite na radu.

Održavanje i sigurnost

- Osigurači za zaštitu od: pregrijavanja, kratkog spoja, preopterećenja, prenapona.
- Prije korištenja prijenosnog akumulatora provjerite izlazni napon. U slučaju neispravnih vrijednosti, molimo kontaktirajte dobavljača.
- Nemojte koristiti oštećene kablove za punjenje i nemojte puniti oštećene uređaje.
- Prijenosni akumulator nemojte tresti. To može uzrokovati mehanička oštećenja ili kratki spoj.
- Prijenosni akumulator držite na suhim mjestima bez prašine.
- Savjetujemo da u potpunosti ispraznite i napunite prijenosni akumulator barem jednom mjesečno.

Pregled sadržaja prijenosnog akumulatora

Nakon otvaranja pakiranja, provjerite je li sva dodatna oprema prijenosnog akumulatora isporučena i pažljivo pregledajte sve dijelove i dodatnu opremu radi mogućih oštećenja. Ukoliko neki dio nedostaje ili je oštećen, molimo kontaktirajte prodavatelja.

Sadržaj pakiranja:

- 1 x mikro USB kabel

Opis prijenosnog akumulatora

Dimenzije	185 x 80 x 22 mm
Uređaja	450 g
Materijal	ABS
Izlaz	2x USB (5 V / 2 A) - max. 5 V / 3,4 A USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A)
Ulaz	Micro USB (5 V / 2 A) USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 2 A)
Baterije	Li-Ion
Kapacitet u mAh	20 000 mAh (3,7 V) 14 800 mAh (5 V)
Kapacitet u Wh	74 Wh (20 Ah*3,7 V)
USB-C priključak za brzo punjenje	33 W
Učinkovitost baterije	70–82 %
Vrijeme punjenja	5 sati
Broj zajamčenih ciklusa punjenja	500
Certifikat	CE, RoHS, FCC

Punjenje prijenosnog akumulatora

Za punjenje prijenosnog akumulatora može se koristiti mikro USB kabel. Kada se kod punjenja koristi USB-C priključak, prijenosni akumulator se napuni za 5 sati.

Punjenje mobilnih uređaja, tableta i prijenosnih računala

Nakon 5 sekundi od spajanja prijenosnog akumulatora preko USB-a ili USB-C za drugi uređaj, prijenosni akumulator počinje puniti drugi uređaj.

Status punjenja

Prijenosni akumulator ima 4 plave lampice za prikaz statusa punjenja.

Pokazatelj napunjenosti	1 LED lampica svijetli	2 LED lampice svijetle	3 LED lampice svijetle	4 LED lampice svijetle
Preostala energija	25 %	50 %	75 %	100 %

Jamstvo

Tvrtka odgovorna za servisiranje ovog uređaja je ILICO.io. Ako imate pitanja ili naiđete na poteškoće, možete ih poslati na adresu e-pošte info@ilico.io.

Za rješavanje pritužbe potrebno nam je sljedeće:

- broj narudžbe,
- datum kada je greška otkrivena,
- opis greške (uključujući i popis koje lampice su svijetlele ili bljeskale),
- opis situacije u kojoj je došlo do greške kako bi servisna služba mogla izvesti rekonstrukciju iste.

Jamstvo se ne odnosi na:

- greške otkrivene nakon isteka jamstva,
- oštećenja uzrokovana neprimjerenim korištenjem prijenosnog baterijskog punjača,
- oštećenja ili greške uzrokovane vodom,
- oštećenja nastala prilikom prijevoza ili zbog nepravilnog korištenja ili zanemarivanja uputa,
- greške uzrokovane prirodnom katastrofom,
- vizualne nedostatke kada funkcionalnost prijenosnog akumulatora nije narušena,
- greške uzrokovane otvaranjem prijenosnog akumulatora od strane neovlaštene osobe.

Uvjeti jamstva

- Pritužbe se obrađuju samo ako je priložen račun za kupnju uređaja.
- Sve pritužbe vezane za zamjenu ili popravak prijenosnog akumulatora podliježu našim odlukama.
- U slučaju popravka ili zamjene prijenosnog akumulatora, pritužba će biti obrađena u zakonskom roku od 30 kalendarskih dana. Kod popravka ili zamjene može se upotrijebiti obnovljeni funkcionalni dio drugog prijenosnog akumulatora.

Distribucija:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

DOCA 20000 mAh

Slovenščina

Informacije za uporabnika

Pred uporabo natančno preberite navodila. Da bi se izognili poškodbam, napravo uporabljajte v skladu z navodili. S prenosno napajalno enoto ravnajte v skladu s predpisi s področja varnosti pri delu.

Nega in varnost

- Varovalke napravo ščitijo pred pregrevanjem, kratkimi stiki, preobremenitvijo in prenapetostjo.
- Pred uporabo preverite izhodno napetost. Če vrednost ni ustrezna, se obrnite na dobavitelja.
- Za polnjenje ne uporabljajte poškodovanih kablov in ne polnite poškodovanih naprav.
- Prenosne napajalne enote ne tresite, saj lahko to povzroči mehanske okvare ali kratki stik.
- Prenosno napajalno enoto shranjujte na suhem mestu, kjer ni prahu.
- Vsaj enkrat na mesec prenosno napajalno enoto popolnoma izpraznite in jo nato napolnite.

Pregled vsebine prenosne napajalne enote

Potem ko prenosno napajalno enoto vzamete iz embalaže, preverite, ali so priloženi vsi sestavni deli in dodatki. Preverite tudi, ali so nepoškodovani. V nasprotnem primeru se obrnite na prodajalca.

Vsebina paketa:

- 1 kabel za mikro USB

Opis prenosne napajalne enote

Mere	185 x 80 x 22 mm
Teža	450 g
Material	ABS
Izhod	2x USB (5 V / 2 A) - max. 5 V / 3.4 A USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A)
Vhod	Micro USB (5 V / 2 A) USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 15 V / 2 A, 20 V / 2 A)
Baterije	Li-Ion
Zmogljivost v mAh	20 000 mAh (3.7 V) 14 800 mAh (5 V)
Zmogljivost v Wh	74 Wh (20 Ah*3.7 V)
Delovanje vhoda USB-C	33 W
Učinkovitost baterije	70–82 %
Čas polnjenja	5 ure
Število zagotovljenih ciklov	500
Certifikat	CE, RoHS, FCC

Polnjenje prenosne napajalne enote

Za polnjenje prenosne napajalne enote lahko uporabite mikro USB-kabel. Na vhodu USB-C se bo enota popolnoma napolnila v 5 urah.

Polnjenje prenosnih telefonov in tabličnih ter prenosnih računalnikov

Če na prenosno napajalno enoto prek vhoda USB ali USB-C priključite drugo napravo, se bo ta začela samodejno polniti v roku 5 sekund.

Status polnjenja

Prenosna napajalna enota je opremljena s 4 modrimi lučkami, ki prikazujejo status polnjenja.

Indikator polnjenja	1 LED-lučka gori	2 LED-lučki gorita	3 LED-lučke gorijo	4 LED-lučke gorijo
Preostala moč	25 %	50 %	75 %	100 %

Garancija

Pooblaščen serviser za prenosno napajalno enoto je podjetje ILICO.io. Če imate vprašanja ali težave, pišite na e-naslov info@ilico.io.

Da bi odgovorili na vašo pritožbo, potrebujemo:

- številko naročila;
- datum odkritja napake;
- opis napake (vključno z informacijo, katere lučke so utripale ali gorele);
- opis problematične situacije, da bo lahko servisni oddelek naredil rekonstrukcijo napake.

Garancija ne velja:

- za napake, ki ste jih odkrili po obdobju veljavnosti garancije;
- poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe prenosne napajalne enote;
- poškodbe ali okvare, ki so posledica stika z vodo;
- poškodbe, ki so nastale med prevozom ali zaradi nepravilnega ravnanja z napravo oziroma malomarnosti;
- za napake, ki so posledica naravne katastrofe;
- za napake kozmetične narave, ki ne vplivajo na delovanje prenosne napajalne enote;
- v primeru, da je prenosno napajalno enoto odprla nepooblaščen oseba.

Garancijski pogoji

- Reklamacije je možno vložiti le z računom.
- Reklamacije, ki se nanašajo na popravilo ali zamenjavo poškodovane prenosne napajalne enote, so v naši pristojnosti.
- V primeru popravila ali zamenjave prenosne napajalne enote bo reklamacija obdelana v zakonsko določenem roku, ki znaša 30 dni. Pri popravilu ali zamenjavi se lahko uporabi predelan sestavni del druge prenosne napajalne enote.

Distributor:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974