

# Manuál

## Jackery Explorer 250

### Uživatelské informace

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání powerbanky dodržujte instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

### Upozornění

- Powerbanku používejte v dostatečné vzdálenosti od těkavých plynů a hořlavých látek.
- Vyvarujte powerbanku nadměrného přetížení, silných otřesů a pádů.
- Powerbanku nepokládejte vzhůru nohama.
- Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo horku.
- Powerbanku používejte při teplotě 0 °C až +40 °C. Pokud je provozní teplota mimo toto rozpětí, powerbanka nemusí pracovat správně.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost powerbanky od dětí.
- Pokud unikne z powerbanky tekutina a zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud powerbanka během nabíjení změní barvu nebo je příliš horká, okamžitě jí vypněte a vypojte. Hrozí nebezpečí úniku chemikálií, kouře či výbuchu.
- Pokud je powerbanka v provozu, nepokládejte ji na nic hořlavého.

### Bezpečnostní funkce

- Pokud celkový výstup překročí 200 W, powerbanka se automaticky vypne.

### Obsah balení

- Jackery Explorer 250DE,
- nabíjecí kabel do auta,
- AC/AC kabel,
- manuál.

### Popis produktu

Kapacita v mAh	71400 mAh
Kapacita v Wh	257 Wh
Hmotnost	3 kg
Rozměry	230 x 200 x 138 mm
Vstup	8 mm 12 V / 3,5 A
Výstup DC	12 V / 10 A
Výstup AC	230 V, 50 Hz, 200 W
Výstup USB	2x USB 5V / 2,4 A
Baterie	Lithium-ion
Garantovaný počet cyklů	>500
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Certifikace	FCC, RoHS, UN38.3, Reach
Záruka	2 roky

## LCD Displej

Pro kontrolu stavu baterie a zapnutí či vypnutí nabíjení zmáčkněte tlačítko Display.

## Využití

### USB výstup

- Mobilní telefon (12 W) - 20 a více nabití
- GoPro - 40 a více nabití

### AC výstup

- Notebook (50 W) - 4 a více nabití
- Dron - 2 až 4 nabití
- 32" TV (60 W) - 3 a více hodin

### 12V DC výstup

- Přenosná lednice (60 W) - až 5 hodin
- LED svítidla (5 W) - více než 40 hodin
- Dron - 2 až 4 nabití

**Poznámka: Pokud se výstupy nevypnou automaticky, vypněte je zmáčknutím jejich spínacího tlačítka na 2 vteřiny - zamezíte tím zbytečnému vybíjení baterie.**

## Nabíjení

Pokud je powerbanka nabita na méně než 20 %, připojte ji ke zdroji.

- nabíjení v autě - 7 hodin,
- nabíjení ze zásuvky - 7 hodin,
- nabíjení pomocí solárního panelu - minimálně 10 hodin.

## Záruční servis

Zodpovědný servis za tuto powerbanku je ILICO.io.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

### K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky,
- Datum, kdy byla závada objevena,
- Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly),
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat,

### Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době,
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou,
- Poškození či závady způsobené vodou,
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
- Závady způsobené přírodní katastrofou,
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní,
- Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou.

### Podmínky záručního servisu

- Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky.

## Distribuce:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974